



## **Somfy KEYGO RTS και KEYGO io Οδηγίες Προγραμματισμού**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

#### Προγραμματισμός στον δέκτη 1

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε το κουμπί Prog.1 μέχρι να ανάψει το L1.
2. Πιέστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας και αφήστε το. Θα δείτε ότι η ένδειξη στο Led αναβοσβήνει και μετά από λίγο σβήνει.
3. Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα.–Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

#### Προγραμματισμός στον δέκτη 2

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε τα βελάκια στον πίνακα μέχρι να δείξει η ψηφιακή οθόνη τη θέση P.8.–Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη 0.0 εμφανίζεται στην οθόνη
2. Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε το κοντρόλ σας και το κουμπί στον δέκτη για 3 δευτερόλεπτα. Δύο τελείες εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Αφήστε τα κουμπιά.
4. Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα.
5. Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.